

Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o.  
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp



**KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017**  
**Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

Data wejścia w życie: 29.05.2017

Niniejsza karta aktualizacji nr 1/2017 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Zarząd Zakładu Energoelektrycznego ENERGO-STIL Sp. z o.o. w dniu 19.12.2013r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 1 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	<b>ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o.</b> <b>PREZES ZARZĄDU</b> <i>Jakub Matyjaszczyk</i>
	<b>ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.</b> <b>CZŁONEK ZARZĄDU</b> <i>Cezary Korniejczuk</i>

## Karta aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 29 maj 2017 r.

2. **Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD**



Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESDn), wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) oraz w Karcie aktualizacji nr 6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA OPERATOR S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESD nr 6/2017 wersja 1.0.). Zmiany IRiESP i IRiESD wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie sposobu pozyskiwania usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE S.A. (OSP), wprowadzając Program Gwarantowany i Program Bieżący, płatność za gotowość do redukcji zapotrzebowania (w Programie Gwarantowanym) oraz obowiązek realizacji przez OSD funkcji wynikających z wprowadzenia powyższych programów, tj. w szczególności certyfikację obiektów redukcji i przekazywanie OSP danych pomiarowych dotyczących obiektów realizujących ww. usługę.

Zmiany zawarte w niniejszej KA IRiESD dotyczą:

- a) wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz związanych ze świadczeniem tej usługi zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed,
- b) związanych ze świadczeniem tej usługi, zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed – dotyczy przekazywania danych pomiarowych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator Sp. z o.o. oraz przez ENEA Operator do OSP,
- c) określenia zasad korzystania z usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.


Karta aktualizacji określa szczegółowe zasady weryfikacji wniosków o wydanie certyfikatu dla ORed, na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zasady wydawania przez ZE ENERGO-STIL tych certyfikatów, w tym zasad rejestracji przez ENEA Operator w systemie informatycznym OSP certyfikatów wydanych przez ZE ENERGO-STIL przyłączonych do sieci ENEA Operator. Proces certyfikacji ORed realizowany będzie dla obiektów, których co najmniej jeden punkt poboru energii elektrycznej (PPE) przyłączony jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Uzyskanie certyfikatu dla ORed będzie warunkiem koniecznym, dopuszczającym ORed do udziału w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

W KA IRiESD określono również wymagania, które muszą spełniać układy pomiarowo-rozliczeniowe instalowane w PPE danego ORed, wykorzystywane do pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017		strona 2 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. <b>PREZES ZARZĄDU</b>  Jakub Matyjaszczyk	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. <b>CZŁONEK ZARZĄDU</b>  Cezary Korniejczuk

OSP oraz zasady przekazywania tych danych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator oraz przez ENEA Operator do OSP.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 3 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. <b>PREZES ZARZĄDU</b>

  
Jakub Matyjaszczyk

ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
Cezary Korniejczuk

### 3. Zakres zmian IRiESD


L.p.	Rozdział IRiESD	Zapisy podlegające zmianie
1.	II.1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE	Zmianie ulegają pkt: II.1.2.1., II.1.6.1. Dodano nowy pkt: II.1.8.
2.	Wykaz skrótów i oznaczeń oraz słownik stosowanych pojęć	Dodaje się skróty: „ORed” i „Odbiorca w ORed”.

### 4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD

1. W pkt. II.1.2.1. dodaje się lit. k) i l) o brzmieniu:
  - k) zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,
  - l) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.
  
2. Zmienia się pkt. II.1.6.1., który przyjmuje następujące brzmienie:

II.1.6.1. W ramach obowiązków związanych z administrowaniem rynkiem detalicznym OSDn realizuje następujące działania:

  - a) przyporządkowuje do POB określone MB służące do reprezentowania na rynku bilansującym ilości dostarczonej energii elektrycznej na podstawie danych konfiguracyjnych przekazanych przez OSP oraz umów przesyłowych i dystrybucji,
  - b) przyporządkowuje sprzedawców oraz URD typu wytwórca do poszczególnych MB, przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzącemu bilansowanie handlowe na RB, na podstawie umów dystrybucji i generalnych umów dystrybucji,
  - c) przyporządkowuje URD do poszczególnych MDD przydzielonych sprzedawcom realizującym umowy sprzedaży energii w sieci dystrybucyjnej na podstawie generalnych umów dystrybucji,
  - d) realizuje procedurę zmiany POB przez sprzedawcę lub URD typu wytwórca,
  - e) zarządza konfiguracją w zakresie dopuszczania poszczególnych URD i reprezentujących ich PPE do świadczenia usługi redukcji obciążenia odbiorców, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazuje do OSP specyfikację PPE dopuszczonych do świadczenia usługi,
  - f) pozyskuje dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii w poszczególnych PPE, w których przyłączone są urządzenia lub instalacje wykorzystywane do świadczenia usługi redukcji obciążenia odbiorców, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazuje je do ENEA OPERATOR,
  - g) uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotów świadczących usługę redukcji obciążenia odbiorców, w tym redukcji

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU	Strona 4 z 12 ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU Cezary Korniejczuk
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	 Jakub Matyjaszczyk	

zapotrzebowania na polecenie OSP, dotyczących ilości dostaw energii w poszczególnych PPE.

3. W rozdziale II IRiESD dodaje się nowy pkt. II.1.8 o brzmieniu:

**II.1.8. Zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.**

**II.1.8.1. Zasady nadawania certyfikatów ORed**

II.1.8.1.1. ORed wykorzystywany do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP musi posiadać Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określa IRiESD.

II.1.8.1.2. Certyfikowaniu podlega ORed przyłączony do sieci dystrybucyjnej, dla którego przynajmniej jedno PPE przyłączone jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Dopuszcza się, aby ORed, poza PPE przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, posiadał również dodatkowo PPE przyłączone do sieci o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, o ile spełniają one wymagania określone w pkt. II.1.8.1.9. ppkt. 4) – 5).

II.1.8.1.3. ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i określony przez jedno lub kilka PPE, tworzących kompletny układ zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej.

II.1.8.1.4. W przypadku, gdy układ zasilania ORed składa się z kilku PPE, wówczas ilość dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP, jako suma dostaw energii elektrycznej dla tych PPE.

Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy do sieci ZE ENERGO-STIL będącego odbiorcą świadczącym usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przyłączone są inne podmioty świadczące tę usługę. W takim przypadku ilość dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy będącego OSDn jest pomniejszana przez OSP o sumę ilości dostaw energii elektrycznej dla ORed podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej tego OSDn.

II.1.8.1.5. W przypadku, gdy ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci ZE ENERGO-STIL, którego sieć jest połączona z siecią ENEA Operator, Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7., wystawia ZE ENERGO-STIL, w oparciu o pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i przekazuje do upoważnionego przez ZE ENERGO-STIL ENEA Operator, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W ww. przypadku ZE ENERGO-STIL przekazuje do ENEA Operator również pełnomocnictwo zawierające umocowanie dla ENEA Operator do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, Certyfikatu dla ORed (wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7.), wystawionego przez ZE ENERGO-STIL.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017		strona 5 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

Za datę wydania Certyfikatu dla ORed uznaje się datę jego rejestracji przez ENEA Operator w powyższym systemie informatycznym OSP.

II.1.8.1.6. Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

- 1) ENEA Operator – jeśli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator;
- 2) ZE ENERGO-STIL – jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci dystrybucyjnej ZE ENERGO-STIL.

Jeśli ORed jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, składany jest odpowiednio dla miejsca przyłączenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

II.1.8.1.7. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed określa OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed stosuje się również celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.

II.1.8.1.8. Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczególności:

- 1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaką działa wnioskodawca, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe;
- 2) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaką działa Odbiorca w ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed;
- 3) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);
- 4) wykaz unikalnych w skali kraju kodów PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie z kodyfikacją danego OSD, składających się na kompletny układ zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. II.1.6;
- 5) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną);
- 6) oświadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego upoważnionego:
  - a) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator i ENEA Operator do OSP (dotyczy ORed przyłączonych do sieci ZE ENERGO-STIL),
  - b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udostępnianie swoich zasobów odbiorczych upoważnianemu przez niego podmiotowi, który świadczy usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP),
  - c) o spełnieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacją wewnętrzną),
  - d) o kompletności układu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,
  - e) o poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
  - f) o przyjęciu zobowiązania do bieżącego informowania OSP, ENEA Operator albo ZE ENERGO-STIL w przypadku zmiany danych, o

których mowa w pkt. II.18.1.8. ppkt. 1) – 5), niezwłocznie po dacie zaistnienia zmiany,

g) o tym, że Odbiorcą w ORed pełni jednocześnie funkcję OSDn dla certyfikowanego ORed (dotyczy jedynie przypadku, gdy ENEA Operator wydaje certyfikat dla ORed będących jednocześnie OSDn).

7) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone przez Odbiorcę w ORed (w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed).

Odbiorca w ORed przyłączony do sieci ZE ENERGO-STIL lub upoważniony przez niego podmiot, składa do ZE ENERGO-STIL wnioski o wydanie Certyfikatu dla ORed wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed).

Wniosek składany jest na wskazany przez ZE ENERGO-STIL adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ZE ENERGO-STIL.

Na każde żądanie ZE ENERGO-STIL, Odbiorca w ORed dostarczy do ZE ENERGO-STIL w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

II.1.8.1.9. Certyfikacja obejmuje weryfikację:

- 1) kompletności wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
- 2) poprawności kodów PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
- 3) kompletności układu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawcę PPE;
- 4) spełniania, według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, przez układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymagań technicznych określonych w IRIESD ZE ENERGO-STIL, jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD będących odbiorcami, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy;
- 5) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych i ich przekazywania do OSP w trybie dobowym.

II.1.8.1.10. Brak potwierdzenia spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w pkt. II.1.8.1.9. skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed przez ZE ENERGO-STIL. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku, ZE ENERGO-STIL niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia tego wniosku.

II.1.8.1.11. W przypadku złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do ZE ENERGO-STIL, dokonuje on weryfikacji, o której mowa w pkt. II.1.8.1.9., w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed (wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7.) do ENEA Operator, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do ENEA Operator Certyfikat dla ORed nie zawiera unikalnego numeru certyfikatu, unikalnego identyfikatora ORed

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 7 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. <b>PREZES ZARZĄDU</b> <i>Jakub Matyjaszczyk</i>
	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. <b>CZŁONEK ZARZĄDU</b> <i>Cezary Korniejczuk</i>

oraz daty wydania Certyfikatu, które zostaną nadane automatycznie przez ww. system informatyczny OSP, podczas rejestracji certyfikatu.

ZE ENERGO-STIL przekazuje Certyfikat dla ORed do ENEA Operator wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji ZE ENERGO-STIL) wraz ze skanem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.5. Certyfikat przekazywany jest na wskazany przez ZE ENERGO-STIL adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ZE ENERGO-STIL.

ZE ENERGO-STIL odpowiada za dokonaną weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez ORed kryteriów dopuszczalności określonych w pkt. II.1.8.1.9.

II.1.8.1.12. Wydanie Certyfikatu dla ORed następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do ZE ENERGO-STIL. W uzasadnionych przypadkach termin wydania Certyfikatu dla ORed może zostać wydłużony do 30 dni.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez ZE ENERGO-STIL, ZE ENERGO-STIL przekazuje ten certyfikat do ENEA Operator celem jego rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania, w terminie do 4 dnia roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu.

II.1.8.1.13. Po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.9., ENEA Operator upoważniony przez ZE ENERGO-STIL, rejestruje Certyfikat dla ORed w dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP systemie informatycznym OSP, który podczas rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer Certyfikatu dla ORed. Do czasu udostępnienia ENEA Operator systemu informatycznego OSP dedykowanego usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, wydawanie Certyfikatu dla ORed, realizowane będzie z pominięciem tego systemu, zgodnie ze wzorem Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7., bez nadawania unikalnego numeru certyfikatu i unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi dla ORed zostanie nadany numer uproszczony, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ZE ENERGO-STIL.

II.1.8.1.14. Certyfikat dla ORed zawiera:

- 1) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzeżeniem pkt. II.1.8.1.13.;
- 2) lokalizację sieciową ORed – przypisanie do stacji elektroenergetycznej o napięciu 6 kV/SN w sieci dystrybucyjnej ZE ENERGO-STIL;
- 3) dane ORed (nazwa, adres);
- 4) wykaz kodów PPE, zgodnie z formatem kodów PPE ZE ENERGO-STIL,
- 5) o którym mowa w pkt. II.1.6.7. (kody PPE nadaje OSD właściwy dla miejsca przyłączenia ORed), składających się na kompletny układ zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacją na terenie, jakiego odpowiednio ENEA Operator i OSDn zlokalizowany jest dany PPE);
- 6) datę wydania Certyfikatu;
- 7) podmiot wydający Certyfikat dla ORed;

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU Jakub Matyjaszczyk	strona 8 z 12 CZŁONEK ZARZĄDU Cezary Korniejczuk
Zatwierdzono: 26.05.2017r.		



8) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną);

9) informację, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

W przypadku wystawiania Certyfikatu przez ZE ENERGO-STIL, jest on zobowiązany do wystąpienia do ENEA Operator o określenie warunków i zasad stosowania formatu/kodów PPE, o których mowa powyżej w ppkt. 4).

II.1.8.1.15. W przypadku zmiany zakresu PPE (dodanie, usunięcie) tworzących kompletny układ zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ZE ENERGO-STIL. Procedowanie wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed odbywa się jak dla wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed następuje w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

W przypadku zmiany pozostałych danych zawartych w certyfikacie, o których mowa w pkt. II.1.8.1.14., Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ZE ENERGO-STIL, do którego uprzednio złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Aktualizacja Certyfikatu w powyższym zakresie powoduje wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed i wydanie nowego certyfikatu dla tego ORed.

II.1.8.1.16. W przypadku, gdy ORed przestanie spełniać kryteria dopuszczalności określone w pkt. II.1.8.1.9., Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot zgłasza powyższe do ZE ENERGO-STIL, do którego złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla danego ORed (ZE ENERGO-STIL niezwłocznie przekazuje zweryfikowane zgłoszenie do ENEA Operator).

II.1.8.1.17. Odpowiednio ZE ENERGO-STIL albo ENEA Operator upoważniony przez ZE ENERGO-STIL, wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) którym mowa w pkt. II.1.8.1.16., tj. gdy ORed przestanie spełniać kryteria dopuszczalności,

2) gdy odpowiednio ENEA Operator albo ZE ENERGO-STIL pozyskają informacje wskazujące, że dany ORed nie spełnia kryteriów określonych w pkt. II.1.8.1.9. ppkt. 2) – 5); OSDn przekazuje decyzję o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed do ENEA Operator, który zarejestrował Certyfikat dla tego ORed w systemie informatycznym dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

3) zaprzestania świadczenia usług dystrybucji Odbiorcy w ORed.

Za datę wygaszenia certyfikatu uznaje się datę wprowadzenia informacji w tym zakresie przez ENEA Operator w ww. systemie informatycznym OSP.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, że ORed nie spełnia kryteriów warunkujących świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i zaprzestaje się przekazywania danych pomiarowych dla danego ORed przez ZE ENERGO-STIL do ENEA OPERATOR a następnie ENEAO Operator do OSP.

II.1.8.1.18. Wniosek, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.15., zgłoszenie, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.16. oraz decyzja ZE ENERGO-STIL, o której mowa w pkt. II.1.8.1.17. ppkt. 2) składane są na wskazany przez ZE ENERGO-STIL adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ZE ENERGO-STIL.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 9 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>
	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

ZE ENERGO-STIL przesyła Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed przyłączonego do sieci dystrybucyjnej ZE ENERGO-STIL, który przekazał certyfikat do zarejestrowania albo informacje o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Certyfikat albo informacja o wygaszeniu przekazywana jest zwrotnie na adres poczty elektronicznej, z której ENEA Operator otrzymał ten wniosek, zgłoszenie albo decyzję ZE ENERGO-STIL.

## II.1.8.2. Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed

II.1.8.2.1. Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odrębnie dla każdego PPE w ORed) realizowane jest na zasadach określonych w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem zapisów rozdziału II.3.

II.1.8.2.2. Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE są pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczących w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

II.1.8.2.3. Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE, składających się na dany ORed, są przekazywane do OSP, po otrzymaniu przez ENEA Operator od OSP informacji:

- 1) podpisaniu umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
- 2) o wskazaniu przez podmiot świadczący usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu, o które podmiot ten świadczy tę usługę.

ZE ENERGO-STIL po otrzymaniu danych od ENEA Operator z OSP powyższych informacji, dokonuje (w dobie  $n+4$ ) zasilenia inicjalnego, w ramach którego zostają przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, ZE ENERGO-STIL przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach, określonych w pkt. II.1.8.2.7. – II.1.8.2.9.

ENEA Operator przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przyłączonego do sieci ZE ENERGO-STIL, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od ZE ENERGO-STIL, w trybie i formie określonych w pkt. II.1.8.2.5.

II.1.8.2.4. W przypadku, gdy ORed jest przyłączony do więcej niż jednego OSD, ENEA Operator przesyła dane pomiarowe, o których mowa w pkt. II.1.8.2.3., w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci ZE ENERGO-STIL, którego sieć jest połączona z siecią ENEA Operator.

II.1.8.2.5. ZE ENERGO-STIL, którego sieć jest połączona z siecią ENEA Operator, zobowiązany jest do przekazywania do ENEA Operator godzinowych danych pomiarowych dotyczących PPE przyłączonych do jego sieci tworzących ORed, w następującym zakresie:

- 1) dane pomiarowe dotyczące zasilenia inicjalnego, o którym mowa w pkt. II.1.8.2.3., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od ENEA Operator,
- 2) dane pomiarowe w trybie wstępnym (dla doby  $n$ ), o którym mowa w pkt. II.1.8.2.7., w terminie do doby  $n+2$ ,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 10 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

*Jakub Matyjaszczyk*

*Cezary Korniejczuk*

- 3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesiąca  $m$ ), o którym mowa w pkt. II.1.8.2.8, w terminie od 1 do 2 dnia miesiąca  $m+1$ ,
- 4) dane pomiarowe w trybie korekt, o których mowa w pkt. II.1.8.2.9., za miesiąc  $m$ , w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesiąca  $m+2$  lub  $m+4$ .

ZE ENERGO-STIL przekazuje do ENEA Operator godzinowe dane pomiarowe w formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENEA Operator dedykowany serwer.

Dane te są przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z dokładnością do 1 kWh.

Dodatkowe szczegóły dotyczące standardu przekazywanych danych zostaną określone przez ENEA Operator zgodnie ze standardem WIRE.

Wymiana informacji i komunikatów dotyczących powyższych danych pomiarowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej/serwery określone w umowie.

II.1.8.2.6. ENEA Operator przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE. Dane te są przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z dokładnością do 1 kWh.

II.1.8.2.7. Dane godzinowe dla doby  $n$  są przekazywane przez ENEA Operator do OSP w trybie wstępnym od doby  $n+1$  do doby  $n+4$ .



II.1.8.2.8. Do 5 dnia po zakończeniu miesiąca  $m$ , ZE ENERGO-STIL dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do ENEA OPERATOR danych pomiarowych ORed przyłączonych do sieci ZE ENERGO-STIL i w razie konieczności przekazuje zweryfikowaną wersję tych danych do ENEA Operator zgodnie z pkt. II.1.8.2.5.

Dane pomiarowe są przekazywane przez ENEA Operator do OSP za miesiąc  $m$  od 1 do 5 dnia miesiąca  $m+1$ . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu miesiąca  $m+1$  poprzez wysłanie zapytania do ENEA Operator o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wysłane zapytanie, ENEA Operator przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu następnym. W przypadku nie przesłania danych przez ENEA Operator w trybie podstawowym  $m+1$ , OSP do rozliczeń przyjmuje dane, o których mowa w pkt. II.1.8.2.7.

W trybie podstawowym  $m+1$  wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez ENEA Operator do OSP, jako zweryfikowane pod względem kompletności i poprawności, muszą posiadać status danych poprawnych.

II.1.8.2.9. Dopuszcza się możliwość korygowania przekazanych przez ENEA Operator do OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest miesiąc  $m+2$  i  $m+4$  (tryb korekt). Dane są przekazywane za miesiąc  $m$  od 1 do 5 dnia miesiąca  $m+2$  i  $m+4$ . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia miesiąca  $m+2$  i  $m+4$  poprzez wysłanie do ENEA Operator zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017		strona 11 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU  Jakub Matyjaszczyk	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU  Cezary Korniejczuk

W odpowiedzi na wysłane zapytanie ENEA Operator przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia następnego.

Poza powyższym okresem, korekty dokonywane są na wniosek podmiotu realizującego usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie postępowania reklamacyjnego, zgodnie z IRiESP.

II.1.8.2.10. Dane pomiarowe dotyczące ORed są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wyłącznie przez OSP.

4. W „Wykazie skrótów i oznaczeń oraz słowniku stosowanych pojęć” dodaje się nowe skróty:

<b>ORed</b>	Certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczący w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
<b>Odbiorca w ORed</b>	Podmiot będący stroną umowy o świadczenie usług przesyłania lub umowy regulującej zasady świadczenia usług dystrybucji w danym ORed.